

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FH 8000



Agregat prądowłrczy z silnikiem benzynowym, trójfazowy FH 8000.

Wposażenie:

Alarm olejowy	tak
Gniazdo 1~ 16 A	1
Gniazdo 3~ 16 A	1
Ochrona termiczna generatora	tak
Wyłącznik nadprądowy	tak

Dane techniczne techniczne:

Wymiary [mm]	775 x 565 x 595
Waga [kg]	88
Częstotliwość [Hz]	50
Napięcie [V]	400
Stopień ochrony [IP]	23
Moc maksymalna [kVA]	7,7
Moc znamionowa [kVA]	7,0
Prąd znamionowy [A]	10,1
Moc akustyczna Lwa	97 dB (A)
Silnik	Honda benzynowy
Typ silnika	GX 390
Zbiornik paliwa [l]	6,1
Średnie zużycie paliwa [l/h]	2,5

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!



Rozruch	linka
Czujnik braku oleju	standard
Ochrona termiczna gniazd	standard
Wyłącznik modułowy	standard
Gniazdo 400V 16A IP44 [szt.]	1
Gniazdo 230V 16A IP44 [szt.]	1

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!