

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FH 3541



Agregat prądotwórczy z silnikiem benzynowym FH 3541.

### Wyposażenie:

Wyłącznik przy braku oleju	tak
Wyłącznik termiczny	tak
Gniazdo 1~ 16A (IP54)	2

### Dane techniczne techniczne:

Wymiary [mm]	670 x 440 x 480
Waga [kg]	60
Częstotliwość [Hz]	50
Napięcie [V]	230
Stopień ochrony [IP]	54
Moc maksymalna [kVA]	2,8
Moc znamionowa [kVA]	2,5
Prąd znamionowy [A]	10,9
Silnik	Honda benzynowy
Typ silnika	GX 200
Zbiornik paliwa [l]	3,1
Średnie zużycie paliwa [l/h]	1,4
Rozruch	linka
Czujnik braku oleju	standard
Ochrona termiczna gniazdz	standard
Licznik czasu pracy	standard
Gniazdo 230V 16A IP67 [szt.]	2

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56  
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8  
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52  
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75  
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS  
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4  
tel./fax 48 363 21 85  
e-mail: serwis@supron.pl

*Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!*